

FUJIFILM X-T50

<i>Sensore</i>	40MP APS-C BSI X-Trans CMOS 5 HR
<i>Processore</i>	X-Processor 5
<i>Stabilizzatore IBIS</i>	IBIS 7 stop
<i>ISO nativi (ISO estesi)</i>	125-12.800(64-51.200)
<i>AF Type</i>	Hybrid PD 3,3MP fino a -7EV
<i>max. vel. Ott. Meccanico</i>	1/4.000 s
<i>max. vel. Ott. Elettronico</i>	1/180.000 s
<i>min. vel. Ott.</i>	15 min, Bulb: 60 min
<i>Sincro flash</i>	1/180 s
<i>Filmati</i>	6.2K 16:9 30-24p 1,23x 4KHQ 16:9 30-24p 1,23x 4K 60-24p FHD 16:9 17:9 60-24p
<i>HDMI out (ext. recording)</i>	BRAW & 4:2:2 10bit
<i>F-Log (LUT)</i>	F-log, Flog2, HLG (SD, & HDMI out)
<i>ISO Filmato (ISO F-log)</i>	125-25.600(F-log 500-12.800)
<i>Filmati Slow Motion</i>	FHD 1080 240p 360Mbps
<i>Ingresso MIC / Uscita Cuffie</i>	jack 3,5mm /USB-C
<i>Schermo LCD</i>	3" 1,84M Touch2 way tilt
<i>Schermo LCD secondario</i>	-
<i>Mirino Elettronico (EVF)</i>	2,36MP 0,62X 100fps eyepoint 17,5mm 800cd/mq
<i>Flash integrato</i>	NG3.9 @100ISO pop-up
<i>HDMI</i>	Micro (Type D)
<i>Wireless / USB</i>	WiFi / Bluetooth 4.2/ USB-C 3.2
<i>Comando remoto</i>	RR-100 / jack 2,5
<i>Compatibilità schede memoria</i>	SD, SDHCSDXC(UHS-II)
<i>Batteria</i>	NP-W126S
<i>Autonomia (CIPA)</i>	390
<i>Autonomia con Vertical Grip</i>	-
<i>Dimensioni</i>	123.8 x 84x 48.8mm
<i>Peso</i>	389g
<i>Peso con batteria e SD</i>	438g
<i>Resistenza intemperie WR</i>	-